

■ **Vertriebsbüros**

Baden-Württemberg ■ Hessen/Rheinland-Pfalz
Nordbayern ■ Südbayern ■ Ostdeutschland ■ Österreich

Technisches Datenblatt

Der Inhalt des Datenblattes wurde vom Hersteller übernommen.

■ **WEIDINGER GmbH**


Ringstraße 17
82223 Eichenau
Deutschland

■ **Geschäftsführer**

Pius Essig und Ruedi Ryser
HRB 60470 München
USt-IdNr.: DE 811262551

■ **Kontakt**

Telefon: +49 (0)8141 / 36 36 - 0
Telefax: +49 (0)8141 / 36 36 - 155
info@weidinger.eu ■ www.weidinger.eu



Technisches Datenblatt
CRAMOLIN CONTACTLEAN
Art.-Nr. 101

Beschaffenheit:	rötliche Flüssigkeit
Geruch:	charakteristisch
Dichte bei 25° C: [g/cm ³]	0,73
Reduzierung des Übergangswiderstands: [mΩ]	< 2
Rückstände:	öliger Schutzfilm
Materialverträglichkeit:	gut
Temperaturbeständigkeit: [° C]	bis + 80

Allgemeines

CONTACTLEAN beseitigt wirksam Oxid- und Sulfidschichten auf metallischen Kontaktflächen aller Art. Oxidschichten werden nicht nur unterwandert, sondern aktiv umgewandelt. Gleichzeitig sorgen zurückbleibende Inhaltsstoffe für einen anhaltenden Gleit- und Korrosionsschutz. Fehlererzeugende Übergangswiderstände werden abgebaut und Spannungsverluste entfallen. Die einwandfreie Funktionsfähigkeit von elektromechanischen Kontakten bleibt dauerhaft erhalten.

Anwendungsgebiete

Bewährt in der Rundfunk- und Fernsehtechnik, sowie im Labor und im Service. Geeignet für Schalter jeglicher Funktionsweise, für Schleifer von Drehkondensatoren, Kontaktbankfeldern und Relais. Zur Reinigung und Pflege von Metallen in der Steuer-, Meß- und Regeltechnik sowie der Nachrichten-, Signal- und EDV-Technik. Ferner für Kfz-Elektrik und -elektronik.

Anwendung

CONTACTLEAN bietet eine rasche und zuverlässige Reinigung. Zu reinigende Stellen mit kräftigem Sprühstößen einsprühen. Bei schwer zugänglichen Stellen Sprührohr aufsetzen und mittels gezieltem Strahl aufbringen. **CONTACTLEAN** einige Minuten einwirken lassen. Bei starken Oxidschichten Vorgang wiederholen. **CONTACTLEAN** kann auf dem Werkstoff verbleiben oder falls es aus optischen Gründen notwendig sein sollte problemlos mittels **CRAMOLIN WÄSCHE** entfernt werden. Evtl. auftretende grüne Stellen beeinträchtigen die Funktion des betreffenden Gerätes in keiner Weise, sollten aber mittels **CRAMOLIN WÄSCHE** entfernt werden. **Spannungsführende Geräte vor der Verwendung ausschalten. Nach dem Einwirken Lösungsmittel vor dem Einschalten vollständig verdunsten lassen.**

Anmerkung

Die in diesem Informationsblatt genannten Daten werden als zuverlässig erachtet. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluß stehen. Änderungen die der Verbesserung dienen behalten wir uns vor.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von: **ITW**

Chemische Produkte GmbH
Mühlacker Str. 149
75417 Mühlacker
Tel. 07041/96340
Fax. 07041/963429